



Le clavier codé FDI permet l'ouverture d'une ou plusieurs portes pour les résidents.
Ce clavier FDI est simple à câbler : deux fils pour la gâche, deux fils pour l'alimentation et deux fils pour le bouton poussoir.

Caractéristiques techniques



1 à 2 portes



Programmation
sur produit

- Dimensions : 120mmx83mmx36mm - Matière : polycarbonate gris métal
- Découvrez notre nouveau packaging pour une commercialisation facilitée : une présentation esthétique et soignée.
- 2 relais de porte NO/NF + contact : anti-arrachement.
- Clavier spécialement conçu pour les applications d'automatismes (alarmes, portails...)
- Capacité : 100 codes d'accès de 3 à 8 chiffres.
- Trois leds : jaune (pour le clavier), vert et rouge (leds d'état), buzzer.
- Temporisation : 1 à 99 secondes (monostable ou bistable)
- Programmation par code maître.
- Clavier rétro-éclairé bleu.
- Entrée bouton poussoir vers relais 1.
- Entrée horloge pour gestion des horaires.
- Alimentation : 12-24 VAC/DC
- Indice de protection IP65.
- Température de fonctionnement : -20°C à + 60°C.

Avertissement: Malgré tout le soin apporté à cette documentation pour assurer l'exactitude des informations sur ce produit, FDI Matelec ne peut être tenue pour responsable d'erreurs et se réserve le droit d'en modifier le contenu sans préavis.

