



Le clavier codé FDI I3 permet l'ouverture d'une ou plusieurs portes pour les résidents..

Ce clavier est simple à câbler :deux fils pour la gâche, deux fils pour l'alimentation et deux fils pour le bouton poussoir.

## Caractéristiques techniques



1 à 2 portes



Programmation  
sur produit

- Dimensions : 135mmx100mmx43mm
- Electronique 22 codes de 3 à 8 termes
- 2 relais porte NO / NF
- Temporisation : de 1 à 99 secondes
- 1 code Maître
- Température de fonctionnement : -10°C à +60°C
- Encastré façade inox 2,5mm
- Programmation par la façade via un code maître.
- 2 contacts secs et 1 sortie collecteur ouvert.
- Grandes touches braille rétro-éclairées diamètre 16mm, leds bleues.
- Borniers débroschables, voyant et buzzer de fonctionnement.
- Boîtier visière pour mise en saillie en option (réf : 60-030-277)
- Alimentation 12Vca ou 12Vcc.